



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**“Завод ЭЛЕТЕХ”**

440003, Российская Федерация, г. Пенза,  
ул. Терновского, 19А,  
тел./факс: (841-2) 93-06-06  
E-mail: [info@eletech-penza.ru](mailto:info@eletech-penza.ru)



Сделано в России

**ПАСПОРТ на светильники:**

баркод

1. «Джаз» 131 НПБ 01-3х60 -195 1005404468
2. «Джаз» 151 НПБ 01-5х60 -136 1005404469
3. «Джаз» 131 НПБ 01-3х60 -195 1005404553
4. «Джаз» 151 НПБ 01-5х60 -136 1005404554

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

**1. Назначение и основные сведения**

–Назначение	для общего освещения бытовых и общественных помещений
–Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-081-00109636-2022 и соответствует:	TP TC 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1)
–Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150)	УХЛ4
–Диапазон рабочих температур, и относительная влажность	(+1...+35)°C, 80%
–Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
–По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники:	пригодны для установки на поверхности из нормально воспламеняемого материала
–Класс защиты от поражения электрическим током	I
–Способ крепления (рабочее положение)	на планку (НПБ)
–Срок службы	не менее 8 лет

**2. Основные технические характеристики**

–Параметры питающей сети	~220В, 50 Гц
–Количество ламп в светильнике, шт. х цоколь	НПБ 01-3х60-195 – 3xE27 НПБ 01-5х60-136 – 5xE27 НПБ 01-3х60-195 - 3xE27 НПБ 01-5х60-136 - 5xE27
–Максимальная мощность ламп накаливания	60 Вт

**Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.**

**3. Комплектность**

- светильник;
- плафоны;
- паспорт;
- упаковка.

**4. Требования безопасности**

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. №811.
- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.
- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!
- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.
- **ВНИМАНИЕ!** Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.
- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

## **5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе**

1. Распаковать светильник, проверить комплектность, распаковать плафоны;
2. Прикрепить крепёжную планку к потолку при помощи шурупов и дюбелей (в комплект не входят);
3. Вкрутить нижнюю часть центральной резьбовой втулки в каркас люстры, на верхнюю часть втулки надеть чашку светильника и закрепить шайбой и гайкой;
4. Подсоединить сетевые провода к контактам клеммной колодки;
5. Соединить чашку люстры с крепёжной планкой и зафиксировать её винтами;
6. Установить плафоны и лампы.

## **6. Сведения об утилизации**

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

## **7. Хранение и транспортирование**

*Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С).* Перевозки воздушным, железнодорожным транспортом и в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

*Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2.* Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Хранение светильников в упаковке допускается в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

## **8. Гарантийные обязательства**

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований по эксплуатации, изложенных в данном паспорте изделий.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № ТС RU C-RU.АИ24.В.00717/22, срок действия с 18.04.2022 по 17.04.2027.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления АПР 2022г

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_