



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Завод ЭЛЕТЕХ”

440003, Российская Федерация, г. Пенза,
ул. Терновского, 19А,
тел./факс: (841-2) 93-06-06
E-mail: info@eletex-penza.ru



Сделано в России

ПАСПОРТ на светильники:

баркод
1. «Мила» 211 НСБ 01- 60 -134 1005404102
2. «Мила» 231 НСБ 01-3x60 -130 1005404101

на этикетках название светильников может быть дополнено названием стекла в целях идентификации

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

| | |
|--|--|
| –Назначение | для общего освещения бытовых и общественных помещений |
| –Светильник изготовлен по: | ТУ 3461-048-00109636-2014 на соответствие ТР ТС 004/2011 (СТБ ИЕС 60598-1, ГОСТ ИЕС 60598-2-1) |
| –Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150) | УХЛ4 |
| –Диапазон рабочих температур, и относительная влажность | (+1...+35)°С, 80% |
| –Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| –По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |
| –Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| –Способ крепления (рабочее положение) | на планку (НСБ) |
| –Срок службы | не менее 8 лет |

2. Основные технические характеристики

| | | |
|--|------------------|----------|
| –Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | |
| –Количество ламп в светильнике, кол-во шт x цоколь | НСБ 01- 60-134 | – 1x E27 |
| | НСБ 01- 3x60-130 | – 3x E27 |
| –Максимальная мощность ламп накаливания | 60 Вт | |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

3. Комплектность

- светильник;
- плафон(ы);
- паспорт;
- упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.
- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.
- Присоединение к поврежденной электропроводке **ЗАПРЕЩЕНО!**
- Замену ламп производить **ТОЛЬКО** при отключенной сети питания.
- **ВНИМАНИЕ!** Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.
- Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе

1. Распаковать светильник, проверить комплектность, распаковать плафон(ы);
2. Прикрепить светильник на планку к потолку при помощи шурупов и дюбелей;
3. Подсоединить сетевые провода к контактам клеммной колодки;
4. Установить плафон(ы) и лампу(ы).

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован. *Сертификат № ТС RU C-RU.АВ91.В.00045, срок действия с 03.04.2017 по 02.04.2022.*

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 (СТБ ИЕС 60598-1, ГОСТ ИЕС 60598-2-1). Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____

Без штампа магазина ПРЕТЕНЗИИ не принимаются. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 18 месяцев исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.