

 <p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Завод ЭЛЕТЕХ”</p> <p>440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (8412) 93-05-72, 93-06-06 E-mail: info@eletex-penza.ru</p> <p>EAC Сделано в России</p> 	<p style="text-align: center;">ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК</p> <p style="text-align: center;">НПБ 09-3x40-003M97 ПОЛЕСЬЕ 400x400</p> <p>Артикул 1005205893, 1005205894, 1005205895</p>
--	---

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

–Назначение - для общего освещения бытовых и общественных помещений	
–Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-053-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62471)	
–Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): УХЛ4	
–Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1...+35)°С, 80%	
–Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20	
–Класс защиты от поражения электрическим током: I	
–По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники:	пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
–Способ крепления (рабочее положение)	на потолок
–Срок службы	не менее 8 лет

2. Основные технические характеристики

–Параметры питающей сети	~230В, 50 Гц
–Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь	3xE27
–Максимальная мощность ламп накаливания	40Вт

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

3. Комплектность

- светильник;
- трубка ТКР-2 шт.;
- паспорт;
- упаковка.

4. Требования безопасности

- *Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. №811.*
- *Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.*
- *Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!*
- *Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.*
- *ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.*
- *Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.*

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

1. Распаковать светильник, проверить комплектность, снять рассеиватель, ослабив стопорный винт на одной из клипс;
2. Пропустить провода в отверстие в корпусе светильника рядом с клеммной колодкой;
3. Прикрепить светильник к потолку при помощи шурупов и дюбелей;
4. Подключить сетевые провода и провод заземления к контактам клеммной колодки, согласно маркировке;
5. Установить лампу (лампы) и рассеиватель, рассеиватель закрепить, закрутив стопорный винт на одной из клипс.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю. В случае если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № RU C-RU.AИ24.В.00042, срок действия с 20.03.2019г. по 19.03.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-053-00109636-2019, ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления ЯНВ 2022г

Штамп ОТК _____

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____