



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Завод ЭЛЕТЕХ"

440003, Российская Федерация, г. Пенза,  
ул. Терновского, 19А,  
тел./факс: (841-2) 93-06-06  
E-mail: [info@eletex-penza.ru](mailto:info@eletex-penza.ru)



Сделано в России

**ПАСПОРТ**

на садово-парковые светильники  
серии "Манхеттен"

Артикул:  
1030480547 "Манхеттен" черн. НБУ 02-100-001 [ИМ]  
Светильник настенный

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.**

**1. Назначение и основные сведения**

– Назначение	для функционально-декоративного освещения придомовой территории, приусадебных участков, зон отдыха, скверов, бульваров, парков, коттеджных поселков
– Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-063-00109636 и соответствует:	ТР ТС 004/2011 (ГОСТ ИЕС 60598-1, ГОСТ ИЕС 60598-2-3, ГОСТ ИЕС 62471)
– Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
– Диапазон рабочих температур, и относительная влажность	(-60...+40)°С, 80%
– Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP54 (с герметичной клеммной колодкой)
– По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники:	пригодные для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала.
– Класс защиты от поражения электрическим током	I - при использовании узла заземления; II - при использовании потребителем проводов в двойной изоляции.
– Способ крепления (рабочее положение)	на стену, планку
– Срок службы	не менее 8 лет

**2. Основные технические характеристики**

– Параметры питающей сети	~220-240В, 50 Гц
– Количество ламп в светильнике, шт x цоколь	1 x E27
– Максимальная мощность лампы накаливания	не более 100 Вт
– Габариты, вес светильника	220x200x390 мм, 2,3 кг

**Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке**

**3. Комплектность**

- светильник;
- паспорт;
- упаковка.

**4. Требования безопасности**

- *Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. №811.*
- *Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.*
- *Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!*
- *Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.*
- **ВНИМАНИЕ!** *Светильники с дефектами корпуса, рассеивателя и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.*
- *Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.*

## 5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

1. Распаковать светильник, проверить комплектность;
2. Открыть светильник, открутив гайки-барашки для установки лампы.
3. Закрепить светильник на стене.
4. Ввернуть лампу, закрыть светильник.

## 6. Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

## 7. Хранение и транспортирование

*Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С).* Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

*Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – 2.* Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

## 8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю. В случае если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

*Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.81462/19, срок действия с 21.10.2019 по 20.10.2024.*

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_